

orange_3g

Pré-requis
Installation
Configuration
Liens
Pré Requis
Installation
Configuration
Liens

Clé Orange 3G Icon 225



Pré-requis

Ne pas connecter la clé jusqu'à la fin de l'installation

Installer d'abord les drivers HSO pour qu'elle soit reconnue comme une clé 3G et non comme une clé USB.

```
wget http://www.equinoxefr.org/wp-content/uploads/2008/05/icon225.tgz
```

```
tar xvf icon225.tgz
```

```
cd hso
```

```
sudo ./install.sh
```

Répondre "O" à la demande d'installation de paquets supplémentaires.

```
gedit conninfo.ini
```

Entrez votre code PIN (0000 par défaut)

Puis l'APN. Il faut mettre orange.ie pour une connexion avec un pass internet everywhere ou orange.fr pour une connexion avec un forfait classique.

Installation de la clé 3G depuis EquinoxEFR

Installation

Installez ensuite ces deux paquets (*.deb) :

HSO Link et HSO Connect

Redémarrer l'ordinateur

Configuration



- 1 - Arrêter toute connexion wifi
- 2 - Préférer la connexion 3G/3G+ au lieu de la connexion GPRS/EDGE

Ajouter l'APN dans "Profil / Éditer le raccordement" : **orange.ie** pour le "Pass Internet Everywhere" ou **orange.fr** pour les forfaits.
Puis rajouter le code PIN (0000 par défaut)

Décochez la case "Travailler hors connexion" dans l'onglet "Fichier" dans le navigateur Firefox à chaque connexion.

et voilà :

Liens

<http://www.pharscape.org/content/blogsection/4/53/>

Clé Orange 3G Icon 7.2 // Qualcomm 3G CDMA (Option GlobeTrotter)

En cours de rédaction, donc ne pas suivre la procédure Ne semble pas pouvoir avancer – problème de FW semble t il

Cette clef possède 2 mode modem et stockage, par défaut c'est ce dernier qui est activé. Pour activer la partie 3G, il faut changer le mode de la clef. Network-manager détectera alors la clef 3G comme il se doit.

Pré Requis

Pour pouvoir changer le mode de la clef, il faut télécharger le module `usb_modeswitch` http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/

Installation

1. Téléchargez l'archive et le fichier de configuration (come indiqué sur le site de l'auteur)
2. Installez le paquet libusb `apt://libusb-dev`
3. Copiez l'exécutable dans

```
/usr/sbin
```

4. Vérifier les droits 755 root:root
5. Copiez le fichier de configuration `usb_modeswitch.conf` dans

```
/etc
```

Configuration

1. Déterminez la version de votre carte 3G
2. Ouvrez votre fichier `<code>usb_modeswitch.conf </CODE>`
3. (Dé)Commentez les lignes en fonction de la version de votre clef

Liens

<https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/259841> http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/

Contributeurs : *Vulcano* et *Mao-40*.

orange_3g.txt · Dernière modification: 10/09/2008, à 11:28 par 217.128.70.172, 127.0.0.1
Le contenu de ce wiki est sous double licence : [CC BY-SA](#) et [GNU FDL](#)