

Vos paramètres de connexion

APN, MMS, RNIS : comment s'y retrouver ? Voici tous les réglages pour paramétrer votre mobile ou votre PDA communicant, et accéder ainsi au Web mobile.

orange HTTP (PUBLIC)		
Nom de la connexion	Orange Wap GSM	Orange Wap GPRS
Numéro d'appel serveur	+33 6745 01100	*99#
APN (point d'accès)	-	orange ou orange.fr
Porteuse de données	GSM	GPRS
Adresse IP passerelle	192.168.010.100	
Port Proxy	9201	
ID utilisateur	orange	
Mot de passe	orange	
Type de session	continue	
Sécurité connexion	sans	
Type authentification	normale	
Type d'appel données	RNIS V.110	-
Vitesse d'appel données (débit maximum)	9600	Automatique
Chaîne initialisation modem	-	AT+CGDCONT=1, "IP", "orange", "0.0.0.0"
Serveur SMTP	smtp.orange.fr	
Serveur POP	pop3.orange.fr	
Serveur IMAP	imap4.orange.fr	

orange MMS		
Nom de la connexion	Orange Wap GSM	Orange Wap GPRS
Numéro d'appel serveur	+33 674501300	-
APN (point d'accès)	-	orange.acte
Porteuse de données	GSM	GPRS
Adresse IP passerelle	192.168.010.200	
Port Proxy	9201	
ID utilisateur	orange	
Mot de passe	orange	
Demandeur mot de passe	ne pas demander	
Type de session	continue	
Sécurité connexion	sans	
Type authentification	normale	
Type d'appel données	RNIS V.110	-
Vitesse d'appel données (débit maximum)	9600	Automatique
Page d'accueil (Serveur MMSC)	http://mms.orange.fr	

SFR HTTP		
Nom de la connexion	Wap CSD	Wap GPRS
Numéro d'appel serveur	+33613000010	*99#
APN (point d'accès)	-	websfr
Porteuse de données	GSM	GPRS
Adresse IP passerelle	195.115.025.129	
Port Proxy	9201	
ID utilisateur	aucun	
Mot de passe	aucun	
Type de session	continue	
Sécurité connexion	sans	
Type authentification	normale	
Type d'appel données	RNIS V.110	-
Vitesse d'appel données (débit maximum)	9600	Automatique
Chaîne initialisation modem	-	AT+CGDCONT=1 "IP", "websfr"
Serveur SMTP	mail.sfr.net	
Serveur POP	mail.sfr.net	

SFR MMS		
Nom de la connexion	MMS CSD	MMS GPRS
Numéro d'appel serveur	+33 613000030	-
APN	-	mmssfr
Porteuse de données	GSM	GPRS
Adresse IP passerelle	010.151.000.001	
Port Proxy	9201	
ID utilisateur	aucun	
Mot de passe	aucun	
Demandeur mot de passe	ne pas demander	
Type de session	continue	
Sécurité connexion	sans	
Type authentification	normale	
Type d'appel données	RNIS V.110	-
Vitesse d'appel données (débit maximum)	9600	Automatique
Page d'accueil (serveur MMSC)	http://mms1	

6e sens HTTP		
Nom de la connexion	6e sens CSD	6e sens GPRS
Numéro d'appel serveur	+33660639639	*99#
APN (point d'accès)	-	mms.bouygtel.com ou b2bouygtel.com ou ebouygtel.com
Porteuse de données	GSM	GPRS
Adresse IP passerelle	212.208.044.125	062.201.137.017
Port Proxy	9201	
ID utilisateur	wap	
Mot de passe	wapwap	
Type de session	continue	
Sécurité connexion	sans	
Type authentification	normale	
Type d'appel données	RNIS V.110	-
Vitesse d'appel données (débit maximum)	9600	Automatique
Chaîne initialisation modem	-	AT+CGDCONT=1, "IP", "mmsbouygtel.com"
Page d'accueil	http://wap.6sens.com/	

6e sens MMS		
Nom de la connexion	6e sens CSD	GPRS
Numéro d'appel serveur	+33 660639639	-
APN (point d'accès)	-	mmsbouygtel.com
Porteuse de données	GSM	GPRS
Adresse IP passerelle	062.201.137.17	
Port Proxy	9201	
ID utilisateur	aucun	
Mot de passe	aucun	
Demandeur mot de passe	ne pas demander	
Type de session	continue	
Sécurité connexion	sans	
Type authentification	normale	
Type d'appel données	RNIS V.110	-
Vitesse d'appel données (débit maximum)	9600	Automatique
Serveur MMSC	http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc	